

Leader

LV7290

REMOTE CONTROLLER

製品仕様書

リーダ電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東 2-6-33

www.leader.co.jp

2024.11.26 Ver. 1

1. 概要

本器は LV7390 および ZEN シリーズ背面パネルのイーサネット端子と接続し、LV7390 および ZEN シリーズを遠隔操作するものです。LV7390 および ZEN シリーズと同様のパネル操作で遠隔操作できます。

2. 特長

- イーサネットによるコントロール

本器はイーサネットを使用して、長距離の遠隔操作を可能にします。

- LV7390 および ZEN シリーズと同期した同様の操作

本器は LV7390 および ZEN シリーズのパネルと同様の操作になっており、パネルが延長されたイメージで 사용할 ことができます。また、LV7390 および ZEN シリーズで操作された内容は直ちに本器に反映されます。

- 複数台接続(最大 8 台)

LV7290 は複数の LV7390 および ZEN シリーズと接続し排他的に制御することができます。

※ LV7290 と LV7390 および ZEN シリーズの TELNET 機能は同時に使用できません。

3. 規格

3.1 コントロール

対応機種	LV7390(ファームウェアバージョン 2.0 以降)および ZEN シリーズ
接続方式	イーサネット接続 Telnet による通信 (DHCP には非対応) 1 台の LV7390 および ZEN シリーズに対して同時に複数の LV7290 からコントロール 1 台の LV7290 から最大 8 台の LV7390 および ZEN シリーズを排他的にコントロール
動作内容	コントロールコードの送信による、LV7390 および ZEN シリーズのコントロール LV7390 および ZEN シリーズから LED データの受信による、パネル LED の点灯
接続設定	
設定項目	IP Address Subnet Mask Default Gateway 接続先 1~8 の IP Address
設定方法	PC アプリから設定 接続先の LV7390 および ZEN シリーズから設定

3.2 パネル面

キーLED	すべてのキーLED を薄く点灯 選択されたキーLED を明るく点灯 (LV7390 および ZEN シリーズの電源オフ時はすべて消灯)
ユニットキーLED	通信可能なユニットキーの LED を薄く点灯 通信できないユニットキーLED は消灯 選択されたユニットキーLED を明るく点灯
電源 LED	本器に電源が供給されているときに点灯
イーサネット LED	本器に対応する LV7390 および ZEN シリーズとの接続が確立されているときに点灯

3.3 背面端子

イーサネット端子	
対応規格	IEEE802.3
入出力端子	RJ-45
機能	キーコードの送信、LED データの受信
種類	10Base-T/100Base-TX
USB 端子	B タイプ
規格	USB 2.0
機能	IP アドレスの設定

3.4 一般仕様

環境条件	
動作温度範囲	0～40℃
動作湿度範囲	85%RH 以下 (ただし、結露のないこと)
使用環境	屋内
使用高度	2,000m まで
過電圧カテゴリ	II
汚染度	2
電源	
電圧	AC 90～250V
周波数	50/60Hz
消費電力	8W max.
寸法	482(W)×44(H)×110(D)mm (突起部分含まない)
質量	1.2kg
付属品	電源コード..... 1 カバーインレットストッパー 1